

■PWM制御

品番	光源色	演色性	LEDモジュール寿命※1	定格光束	固有エネルギー消費効率		
					36-31854-99使用時	36-31855-99使用時	36-31856-99使用時
36-70618-50-87	電球色70618(2200K)	Ra80	40,000時間	853Lm	64.6/64.1Lm/W	62.2/63.1Lm/W	60.0/62.2Lm/W
36-70618-50-90	電球色70618(2700K)	Ra80	40,000時間	880Lm	66.6/66.1Lm/W	64.2/65.1Lm/W	61.9/64.2Lm/W
36-70618-50-91	電球色70618(3000K)	Ra80	40,000時間	898Lm	68.0/67.5Lm/W	65.5/66.5Lm/W	63.2/65.5Lm/W
36-70618-50-95	温白色70618(3500K)	Ra80	40,000時間	916Lm	69.3/68.8Lm/W	66.8/67.8Lm/W	64.5/66.8Lm/W
36-70618-50-97	白色70618(4000K)	Ra80	40,000時間	952Lm	72.1/71.5Lm/W	69.4/70.5Lm/W	67.0/69.4Lm/W
36-70618-50-00	昼白色70618(5000K)	Ra80	40,000時間	952Lm	72.1/71.5Lm/W	69.4/70.5Lm/W	67.0/69.4Lm/W

※1：LEDモジュール寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

直流電源装置	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格消費電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器
36-31854-99 (60W)	AC100/200	50/60	0.14/0.10	13.2/13.3	13.8/19.8	可 (5%~100%)	OP01286 OP01347
36-31855-99 (90W)	AC100/200	50/60	0.14/0.12	13.7/13.5	14.2/23.0	可 (5%~100%)	OP01286 OP01347
36-31856-99 (150W)	AC100/200	50/60	0.17/0.20	14.2/13.7	17.0/39.2	可 (5%~100%)	OP01286 OP01347

■非調光

品番	光源色	演色性	LEDモジュール寿命※1	定格光束	固有エネルギー消費効率
36-70618-50-87	電球色70618(2200K)	Ra80	40,000時間	853Lm	78.2/76.8Lm/W
36-70618-50-90	電球色70618(2700K)	Ra80	40,000時間	880Lm	80.7/79.2Lm/W
36-70618-50-91	電球色70618(3000K)	Ra80	40,000時間	898Lm	82.3/80.9Lm/W
36-70618-50-95	温白色70618(3500K)	Ra80	40,000時間	916Lm	84.0/82.5Lm/W
36-70618-50-97	白色70618(4000K)	Ra80	40,000時間	952Lm	87.3/85.7Lm/W
36-70618-50-00	昼白色70618(5000K)	Ra80	40,000時間	952Lm	87.3/85.7Lm/W

※1：LEDモジュール寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

直流電源装置	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格消費電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器
36-31843-99 (20W)	AC100/200	50/60	0.11/0.06	10.9/11.1	11.0/12.4	不可	—

■直流電源装置接続可能数

直流電源装置	推奨使用出力	調光器接続時				非調光時
		□P01286		□P01347		
		最大接続電源台数	接続可能数	最大接続電源台数	接続可能数	
36-31843-99	20W	—	—	—	—	推奨使用出力範囲内 でご使用ください。
36-31854-99	3W~60Wまで	5台(100V専用)	各電源の推奨 使用出力範囲内 でご使用ください。	8台(100V専用)	各電源の推奨 使用出力範囲内 でご使用ください。	
36-31855-99	5W~90Wまで	5台(100V専用)		8台(100V専用)		
36-31856-99	7W~150Wまで	3台(100V専用)		5台(100V専用)		