



段調光設定用DIPスイッチ

DIPスイッチ設定				調光比率
スイッチNo.	1	2	3	
設定 (↓=ON)	↓	↓	↓	100%
	↑	↓	↓	75%
	↑	↑	↓	50%
	↑	↑	↑	25%
	↑	↑	↑	10%

- 青色端子：調光信号(0-10V)入力 (+) — 適合電線：単線/φ0.8 (スリッパ長：11mm)
- 灰色端子：調光信号(0-10V)入力 (-)
- 緑色端子：LED負荷(DC58V)出力 (-) — 適合電線：単線/φ1.0~1.2 (スリッパ長：11mm)
- 白色端子：LED負荷(DC58V)出力 (+)
- 橙色端子：電源(DC24V)入力 (+) — 適合電線：単線/φ1.0~1.6 (スリッパ長：11mm)
- 灰色端子：電源(DC24V)入力 (-)

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					電圧ア-サ- DC24V→DC58V	尺度	1	品番	□P01463		
6	段調光ア-サ-スイッチ	-	1	-			3				
5	コードクランプ	ポリアミド	2	グレー		重量	0.4 kg	電球	-		
4	取付台	アルミ	1	脱脂							
3	端子台	ポリアミド	1	UL94V-0		検印	徳田	印	-	印	勝田
2	端子台カバー	アルミ	1	脱脂							
1	本体	アルミ	1	脱脂		特記事項					
部番	部品名	材質	数	備考	作成日	2018.03.06			 maxRAY <small>A Harmony of Light and Space</small>		