



HIGH END SYSTEMS
an ETC. Company

HOG⁴ Series lighting consoles



HOG⁴




HOG⁴ Series lighting consoles

HOG4 シリーズは定評ある Hog3 の操作性にさらに磨きをかけ、処理速度とユーザビリティを飛躍的に向上させたライティング・ビジュアルコンソールです。すべての機種に柔軟かつ強固でハイパワーのプログラムエンジン HOG4 OS を採用、映像や画像データで照明を制御するピクセルマッピングや仕込み図のように器具を配置し表示できるプロットを追加するなど絶えず進化を続けています。

HOG4 シリーズの優れた操作性と素早いレスポンスは、プログラミングの負荷を軽減するとともに、ユーザのイマジネーションを新たな高みへと導きます。

フルスペックフラッグシップコンソール

Hog⁴₁₈



シリーズの頂点に位置するフラッグシップコンソール HOG4 は、新たなハードウェアとともに、HOG4-18 として生まれ変わりました。さらに大型化したタッチディスプレイやサイドアクセサリ取り付けアームに対応するなど、最新のテクノロジーを惜しみなく投入し、ユーザーの高い要求に妥協することなく的確に応えます。

角度調整可能な 18.5 インチのワイドタッチスクリーン 2 面と、ジョグダイヤルを備えた 7 インチスクリーン、電動フェーダー、新しくなったレートホイール、ユーザーの使い方に合わせてカスタマイズできるユーザーカインドなど、一新されたハードウェアとネットワーク機能を搭載、加えて、Hog シリーズから継承するシンプルかつ直感的な操作性をさらに高め、シーン制作におけるイマジネーションを強力にアシストします。

ミドルレンジコンソール

Full Boar⁴

Full Boar4 は、最上位機 HOG4 インターフェイスをベースに、コンパクトな筐体にパワーを凝縮、上位機に迫るパフォーマンスを備えたミドルレンジコンソールです。

12 個の LCD 付きのファンクションキーにキューリストやマクロの割りつけが可能で、電動フェーダも搭載しています。また、外部ディスプレイやネットワーク、周辺機器の追加など、十分な拡張性を備えています。



ニュースタンダードコンソール

Road Hog⁴



従来のどのコンソールよりもコストパフォーマンスに優れながら、シンプルで柔軟性に富んだ HOG4 シリーズのオペレーションを提供するのが Road Hog4 です。

22 インチの大型マルチタッチスクリーンを核として、照明操作に十分な機能とネットワークや周辺機器に対する拡張性をワンパッケージで提供します。

小規模な現場だけでなく、大規模システムのバックアップとしても活躍する高いポテンシャルを備えています。

コンパクト&スマートコンソール

Hedge Hog⁴

52x55cm のコンパクトボディに HOG4 シリーズのエッセンスを凝縮した Hedge Hog4 は、シリーズの優れた操作性はそのままに、小規模空間の照明制御にフィットするスマートなコンソールです。

1 人でも簡単にセットアップが可能なおうえ、起動も迅速、機材の設置時間短縮が図れるので、ユーザはオペレーションに専念することができます。

スタンダードな Hedge Hog4 の他に、出力の追加とコンソール同士でつながる HogNet が使用できる Hedge Hog4X の 2 機種をラインアップしてます。



インсталレーション向けコンソール



Hog4 OS の扱いやすい操作性はそのままに、コントロールルームのラックへの設置に最適化したのが Rack Hog4 です。

ショーコントロールの中核としてお使い頂けるだけでなく、各種 Wing を追加することでパワフルなコンソールとしてもお使いいただけます。



ウィングタイプコンソール

Hoglet⁴™

Hoglet4 は、ユーザからの最低限の要求に応えながらも、フレキシブルな機能拡張が可能な USB 接続の Wing タイプコンソールです。計算処理を、USB 接続された外部 Windows PC 上の HOG4PC アプリケーションに委ねることで、コンソールのさらなるコンパクト化を実現しました。

また、PC に DMX Widget を追加して DMX ポートを増やしたり、MIDI/LTC Widget を追加してタイムコードを受信したりすることもできるなど、ユーザが必要とする機能を自由に選んで構築できるシステムです。



HOG4PC SOFTWARE



■ 対応 OS ■

Windows10 32 or 64bit

<動作要求スペック>

CPU: Dual Core 1.8GHz またはそれ以上

RAM: 最低2GB (4GB 以上推奨)

Hard Drive: 5GB の空き容量

Hog4 PC は、Windows PC にインストールして使用するソフトウェアです。HOG4 シリーズのコンソールと同等のプログラムで、ショーデータの互換性もあることから、PC 上でデータの作成や確認ができます。

さらに、Hoglet4 をはじめ、必要なアクセサリを追加することで機能拡張が可能、DMX Widget を接続すれば Art-Net や sACN の出力も対応します。

この HOG4PC ソフトウェアは High End Systems のホームページから無料でダウンロードできます。

HOG4 ACCESSORIES



Playback Wing4

フェーダーとディスプレイを増設できるウィングで、10 本の電動プレイバックフェーダーとグランドマスタを備えています。



Master Wing4

再生キーとディスプレイを増設できるウィングで、30 組の再生キーとフラッシュキー、さらに速度調整用レートホイールを備えています。



Mini Wing4

フェーダーをシンプルに増設できるコンパクトウィングで、10 組のフェーダーと再生キーを増設できます。



DMX Super Widget

コンソールや Hog4 PC に USB 接続、最大 4 ポートの DMX 出力を可能にするウィジェットです。



DMX Widget

コンソールや Hog4 PC に USB 接続、1 ポートの DMX 出力を可能にするウィジェットです。



MIDI/LTC Widget

コンソールや Hog4 PC、または DP8000 に USB 接続して MIDI の送受信や LTC の受信を可能にするウィジェットです。



DP8000

Hog-Net でコンソールと LAN 接続、8 ポートの DMX と最大 16 ユニバースの Art-Net、sACN を出力することができるデータプロセッサ(ノード)です。

HOG⁴



HOG4-18

タッチディスプレイ/外部モニター	
マルチタッチディスプレイ	18.5インチ2面、7インチ1面
外部モニター（タッチモニター対応）	Display Port 3
コンソール操作部	
プレイバックフェーダー	10(モータライズ)
プレイバックキー（Choose・Go・Pause・Back・Flash）	10
専用グランドマスター	1
グランドマスターコントローラーキー	○
ジョグシャトルホイール	○
エンコーダーホイール	5
専用エンコーダーホイール（Intensity・Rate）	2
ツールバークイック選択用ソフトキー	48
ホイール付トラックボール	○
ユーザーキー（ファンクションキー）	12(LCD 付)
内蔵キーボード	○
内蔵入力/出力	
DMXユニバース	8
Art-Net、sACN E1.3.1 ユニバース（Fixture Net）*1	最大16
イーサネット（Hog Net）	○
MIDI I/O	○
LTC	○
デバイス/データストレージ	
内蔵SSD	○
内蔵CD/DVDドライブ	-
拡張 WingとWidget（オプション）	
Hog4またはHog3 Playback Wing	最大8
Hog4 Master Wing	最大2
DMX Widget（1ユニバース）	最大8
DMX Super Widget（4ユニバース）	最大2
DP8000（Hog-Net接続）	無制限
MIDI/LTC Widget	最大8
入力/出力 接続ポート	
DMX出力（XLR5ピン）	8
ギガビットイーサネット（RJ45）	2
MIDI（In/Out/Thru 5ピンDIN）	○
LTC タイムコード入力（XLR3ピン）	1
USB	前面2/ 背面6
DVI（外部ディスプレイ用）	Display Port 3
AC電源入力	1
DC電源入力	-
デスクライト（XLR3ピン）	2
ユーザーフォロー機能	
ワークライト（ホワイト）	○
ストレージ収納スペース（肘掛下）	○
ストレージ用引き出し	○
電源部/規格/外寸	
電源	100 - 250VAC 50/60Hz
適合規格	ETL、CETL、CE
外形寸法（W x D x H mm）	994 x 746 x 430(mm)
重量	42kg
付属品	
ロードケース	○
ダストカバー	○
デスクライト（ホワイト/ブルーLED）	2
USBストレージドライブ（USBメモリ）	1
USBリカバリドライブ（USBメモリ）	1
ビジュアライザー	Capture Quartet
電源ケーブル	1
ACアダプター	-





FullBoar4



Road Hog4



Hedge Hog4
Hedge Hog4X



Rack Hog4



Hoglet 4

15.6インチ 2面	22インチ 1面	12.1インチ 1面	-	-
DVI 2	DVI 1	DVI 1	DVI 1	-
10(モータライズ)	10	10	-	10
10	10	10(Back無し)	-	10(Back無し)
1	-	-	-	-
○	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5	4	4	-	4
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
○	-	-	-	-
12(LCD 付)	12	12	-	12
-	-	-	-	-
4	4	2	8	4
最大12	最大8	最大4(X:最大6)	最大16	最大8 ^{*2}
○	○	-(X:○)	○	-
○	-	-	○	-
○	-	-	○	-
○	○	○	○	-
-	-	-	-	-
最大8	最大8	最大8	最大8	最大8
最大2	最大2	最大2	最大2	最大2
最大8	最大4	最大2(X:最大4)	最大8	最大4
最大2	最大1	最大1(ノーマルは制限あり)	最大2	最大1
無制限	無制限	-	無制限	無制限
最大8	最大8	最大1	最大8	最大1
4	4	2	8	4
2	2	1	2	-
○	-	-	○	-
1	-	-	1	-
上面1/背面4	上面1/ 背面4	背面4	前面2/背面4	背面2
DVI-D 2	DVI-D 1	DVI-D 1	DVI-D 1	-
1	1	1	1	-
-	-	-	-	1
2	1	1	-	1
○	○	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
100 - 250VAC 50/60Hz	100 - 250VAC 50/60Hz	100 - 250VAC 50/60Hz	100 - 250VAC 50/60Hz	100 - 250VAC 50/60Hz
ETL, CETL, CE	ETL, CETL, CE	ETL, CETL, CE	ETL, CETL, CE	ETL, CETL, CE
901.1 x 575.3 x 244.3(mm)	678.1 x 701.3 x 205.8(mm)	526.8 x 554.3 x 100.7(mm)	483 x 422 x 133(mm)	603 x 314 x 67(mm)
20.4kg	17.5kg	7.7kg	9.5kg	3.9kg
○	(オプション)	(オプション)	(オプション)	(オプション)
○	○	○	-	○
2	1	1(ホワイトのみ)	-	1(ホワイトのみ)
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
Capture Quartet	Capture Duet	Capture Solo	-	-
1	1	1	1	1
-	-	-	-	1

*1: 標準sACN、ArtNet出力は、コンソールから直接の出力ユニバース数です。DP8000経由の出力は、1台ごとに16ユニバースで最大数は無限大です。(Hedge Hog4を除く)

*2: Hoglet4(Hog4PC)のArt-Net:sACN出力ロック解除について
各DMX Widgetを接続することでArt-Net:sACNの出力を追加できます。DMX Super Widget で4ユニバース、USB DMX Widgetで1ユニバース使用できます。(最大8ユニバース)



4

ウシオライティング株式会社

本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル
大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-16-20 グリーンビルディング
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-28 ヴィトリアビル

www.ushiolighting.co.jp

Tel:03-3552-8264(直)
Tel:06-6304-0505(直)
Tel:052-218-4523(直)
Tel:092-411-5945(直)



USHIO

- このカタログに記載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 印刷の関係上、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合もあります。
- Xbexおよび、SUPERSOLは、ウシオライティング株式会社の登録商標です。
- このカタログに記載されている内容は、2020年2月現在のものです。